

技术参数

型号	VICTOR 3801	VICTOR 3802	VICTOR 3803	VICTOR 3804	VICTOR 3824
功率	400W				400W(双通道 200W*2)
额定输入	输入电压	0-150V		0-500V	0-150V
	输入电流	0-40A	0-60A	0-15A	0-30A
	量程	0.1~19.999V,0.1~150.00V			
定电压模式	分辨率	1mV,10mV			
	准确度	$\pm (0.05\% + 0.02\%FS)$			
	量程	0~3.000A,0~40.00A	0~6.00A,0~60.00A	0~3.000A,0~15.00A	0~3.000A,0~30.00A
定电流模式	分辨率	1mA,10mA			
	准确度	$\pm (0.05\% + 0.05\%FS)$			
	量程	0.05 Ω ~1 k Ω , 1 k Ω ~4.5k Ω			
定电阻模式	分辨率	10mR,100mR			
	准确度	$\pm (0.1\% + 0.5\%FS)$			
	量程	0~400W			0~200W
定功率模式	分辨率	10mW			
	准确度	$\pm (0.1\% + 0.5\%FS)$			
动态测试功能	模式	CC, CV			
	T1&T2	50ms~60s;			
电池测试功能	放电模式	CC, CR			
	最大放电容量	9999Ah			
	分辨率	1mA,10mA,10mR,100mR			
测量范围	量程	0~19.999V,0~150.00V			
电压回馈值	分辨率	1mV,10mV			
	准确度	$\pm (0.05\% + 0.1\%FS)$			
	量程	0~3.000A,0~40.00A	0~6.00A,0~60.00A	0~3.000A,0~15.00A	0~3.00A,0~30.00A
电流回馈值	分辨率	1mA,10mA			
	准确度	$\pm (0.05\% + 0.1\%FS)$			
	量程	400W			200W
功率回馈值	分辨率	10mW			
	准确度	$\pm (0.1\% + 0.5\%FS)$			
保护范围	过压保护	大于21V或者155V 过压保护			
	过流保护	大于3.1或者41A 过流保护	大于6.1A或者61A过流保护	大于3.1或者16A过流保护	大于3.1A或者31A过流保护
	过功率保护	410W			210W